

< OP25B 設定方法 (MacOS X Mail2.x の場合) >


1. 『Dock』 『Mail』 を起動します。



2. 画面上部のメニューから 『Mail』 『環境設定』 を選びます。
『一般』 画面が表示されます。



3. 『アカウント』 をクリックし、『サーバ設定』 ボタンをクリックします。
『送信用メールサーバ』 画面が表示されます。



- 『サーバのポート』に 587 を入力します。
『認証』は パスワード を選びます。
『ユーザ名』に、メールアドレスの@より左側を入力します。
例) メールアドレスが oo-soumu@face.ne.jp の場合、
ユーザ名に oo-soumu と入力します。
『パスワード』に、メールアドレスのパスワードを入力します。
『OK』 ボタンを押すと、『アカウント』画面に戻ります。

送信用メールサーバ: po.face.ne.jp

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

サーバのポート: 587

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証: パスワード

ユーザ名: oo-soumu

パスワード:

キャンセル OK

- 左上のクローズボタンを押します。
『変更内容を保存』画面が表示されますので、『保存』をクリックします。

変更内容を保存

このアカウント (POP アカウント) は編集されています。変更を保存しますか?

保存しない キャンセル 保存

以上で設定完了です。

メールアドレスを複数お持ちの方は、全てのメールアドレスに上記設定を行ってください。